

目錄

下載 VOC APP	3
註冊帳戶	3
設備連結	3
軟體介面說明	5
遠程動態密碼	6
遠程開鎖	6
添加臨時密碼	7
報警紀錄	7
開門日誌	7
成員管理	8

下載 VOC APP





應用商店下載·搜尋 VOC LTD





使用二維碼掃描下載



註冊帳戶

請先註冊一個帳戶,並登入才能使用 VOC APP。





設備連結

預設管理密碼 000000



注意事項:

VOC APP 設備連線僅支援 2.4G WiFi 網路頻段。



1. 添加設備

請在 VOC APP 中完成註冊後進入首 頁、點擊添加設備。



2. 選擇智能門鎖

請於添加設備中選擇智能門鎖。




3. 加入 WiFi 網路

輸入 WiFi 帳號密碼並確認‧若遇到 WiFi 名稱為 unknow 或其他不是本 手機以連結的 WiFi 時‧請先將手機 定位訊息和藍芽授權給 VOC APP‧ 並使用 2.4G 獨立頻段。



4. 在智能門鎖中開啟管理模式

請您到電子鎖觸控面板按下入*+ 管理密碼再按「#」進入管理模式。 圖示因通用其他型號,故步驟依文 字為主。



5. 進入配網模式

到電子鎖體操作·進入到配網模式。



6. 回到手機操作,按下一步!

當智能門鎖開啟配網模式後·請回 到手機端操作按下一步·開啟配對 網路。



7. 設備配網

等待手機尋找設備後連線配網。



8. 設備配網

完成配網後可開始使用遠端功能。

如果配網失敗請確認以下資訊後再次連線

- 1. 請確認輸入的 WiFi 密碼正確。
- 2. 請讓設備和手機在配網過程中保持常亮。
- 3. WiFi 不支援 5G 頻段,請切換到獨立 2.4G 頻段。
- 4. 清空手機後台任務。
- 5. 手機開啟定位和藍芽功能。
- 6. 重啟路由器。



軟體介面說明





5.

遠程動態密碼



1. 啟用遠程動態密碼

進入遠程動態密碼主畫面後·按下 點擊獲取。



2. 產生遠程動態密碼


等待系統編成新的密碼後,可以點 擊複製密碼。

密碼產生 5 分鐘後將自動失效。



遠程開鎖

當智能門鎖按下門鈴後·APP上會收到遠程開鎖通知·APP端確認後門鎖會自動開門。



1. 當智能門鎖按下門 鈴後發出推播。



2. 手機收到推播通知



3. 按下確認後解除門鎖 開門

添加臨時密碼





點擊臨時密碼,再點擊右 上角+設置一組7位數臨 時密碼,這組臨時密碼只 能在生效時間至失效時間 中的時間區段中使用。

生效時間到時,在機器上輸入臨時密碼,如驗證失 敗再重新輸入一次即可正常使用。

報警紀錄



開門日誌







查看智能門鎖的報警紀錄。

✓ 報警 ✓ 門鈴報警 ✓ 劫持報警

√ 清空報警(目前不支援)



查看智能門鎖的開門紀錄。

70 成員管理



新增成員

成員管理功能,設定家庭成員加入 APP





設定指紋解鎖編號

添加成員時·輸入的鑰匙編號需和門鎖登入時的編號一致。

開啟劫持紀錄

開啟該 ID 標記成為防劫持後·門鎖上發生該 ID 的解鎖紀錄後·將會觸發劫持報警。

